

# DIRECTFAX

Utilizzo di un modem fax collegato in rete TCP/IP

Impostare la gestione del modem fax nei valori di sistema DirectFax. Comando CHGFAXVAL F4, seconda pagina:

## Modificare valori di sistema (CHGFAXVAL)

Immettere le scelte e premere Invio.

Invio notturni standard . . . . .	<u>*NO</u>	*YES, *NO, *SAME
JOBQ per Autofax-Test . . . . .	<u>QINTER</u>	Nome, *SAME
Consentire restart a mezzanott	<u>*YES</u>	*YES, *NO, *SAME
Premix per tutti fax . . . . .	<u>*REQ</u>	*REQ, *YES, *NO, *SAME
Lunghezza pagina MIXFAX . . . . .	<u>290</u>	100-310 mm, *SAME
Riempire pagina finale MIXFAX .	<u>*YES</u>	*YES, *NO, *SAME
Conservare contenuti fax . . . . .	<u>03</u>	00-99 giorni, *SAME
Chiamata fax in OFC da KEYWORD	<u>*NO</u>	*NO, *FAXCODE, *KEYTEXT...
Joblog programma fax . . . . .	<u>*ON</u>	*NORMAL, *ON, *OFF, *SAME
Ottimizzazione MIXFAX . . . . .	<u>*REQ</u>	*REQ, *OFF, *SAME
Gestione FaxBox 1-8 . . . . .	<u>'</u>	vedi F1-Guida
Stampa di protocollo-OVRPRTF . .	<u>*DEV</u>	*DEV, *OUTQ, *SAME
Intestazione/piede anche da PC	<u>*NO</u>	*YES, *NO, *SAME
Gestione modem fax (MIXALL) . .	<u>*EXT</u>	*YES, *NO, *EXT, *SAME
Lingua . . . . .	<u>ITA</u>	DEU, DES, ENG, FRA, FRS...
Attivare interfaccia AFP/PCL . .	<u>*YES</u>	*YES, *NO, *SAME

Segue...

F3=Fine    F4=Richiesta    F5=Rivisualizzazione    F10=Altri parametri  
F12=Annullamento    F13=Come usare lo schermo    F24=Altri tasti

---

ONLINE 18,41 M

---

Comando CFGTCP punto 10, aggiungere il ComPort ETH/RS232 alla tabella Hosts dell'System i:

## Gestione voci di tabella host TCP/IP

Sistema: S65111FC

Immettere le opzioni e premere Invio.

1=Aggiunta    2=Modifica    4=Rimozione    5=Visualizzazione  
7=Ridenominazione

Opz.	Indirizzo	Nome host
-	internet	host
-	127.0.0.1	LOOPBACK LOCALHOST
-	XXX.XXX.XXX.XXX	DIRFAXETH
-	192.168.222.222	i5.italy-aim.com

Fine

F3=Uscita    F5=Rivisual.    F6=Stampa elenco    F12=Annullamento  
F17=Inizio elenco da

---

ONLINE 12,3 M

---

# DIRECTFAX

Utilizzo di un modem fax collegato in rete TCP/IP

Comando WRKFAXVAL:

Immettere l'indirizzo IP numerico, **XXX.XXX.XXX.XXX**, al quale risponde il ComPort ETH/RS232 al quale è collegato il modem fax compatibile con DirectFax.

QSECOFR

Lavorare con linee DirectFax

18.10.10 09:36:55

Posizionare su . . . \_\_\_\_\_

Immettere scelta e premere INVIO.

2=Modifica 3=Copiare 4=Cancella 5=Visuali.

8=Attributi 9=Avvio 10=Arresto 11=Stato linea ...

Op	Nome	Descrizione	Sta Modem	Modo	Pool
	FAXETH01	Modem a <b>XXX.XXX.XXX.XXX</b> (E)	RDY *TELEJET	*BOTH	E
	FAXMOD01	Modem interno su CMN03 (I)	RDY *INT2771	*BOTH	I

Fine

F3=Fine F5=Attualizza F6=Creazione F12=Annulla F17=Inizio  
F18=Fine F23=Ulterio. valori

ONLINE

9,2

M

## Modifica descrizione linee DirectFax

Immettere modifiche e premere INVIO

Linea . . . . . FAXETH01  
Descrizione . . . . . Modem a \_\_\_\_\_ (E)  
Attiva . . . . . J J=Si, N=No  
Pool linee . . . . . E  
Servire spool di ba J J=Si, N=No  
Tipo connessione . . . \*TCP \*V24, \*TCP  
Modem . . . . . \*TELEJET \*TELEJET, \*ASCOM, \*BLATZHEIM  
Driver modem . . . . . \*CLASS2 \*CLASS2, \*CLASS2.0, \*BLATZHEIM  
Modo . . . . . \*BOTH \*RCV, \*SND, \*BOTH  
Elab. fax ricevuti . . \*DTR \*NONE, \*DTR, \*FILE, IPDS Drucker  
  
Tipo chiamata . . . . . T T=Toni, P=Impulsi  
Accesso urbana . . . . . \_\_\_\_\_  
Chiamate interne poss.. J J=Si, N=No  
Lunghezza n. interni. . . \_\_\_\_\_

CSI . . . . . LOUIS BETTINAGLIO

Segue ....

F3=Fine F4=Scelta F12=Annulla

ONLINE

11,40

M

# DIRECTFAX

Utilizzo di un modem fax collegato in rete TCP/IP

NB: Le indicazioni di Modem e Driver modem sono indicative di uno specifico modem. Nel caso dell'uso di un modem diverso (sempre compatibile DirectFax!) queste possono variare di conseguenza. Esse riflettono gli stessi valori per i modem collegati direttamente.

## Modifica descrizione linee DirectFax

Immettere modifiche e premere INVIO

Interno . . . . .   
Prefisso locale . . . .   
Prefisso nazione . . .   
Utilizzare LCR . . . . N

Giorni Modemtrace . . . 1  
Giorni Trace funzioni .       
Attesa invio . . . . . 4  
Attesa ricezione . . . . 4

Giorni, 0=nessun Trace  
Giorni, 0=nessun Trace  
Secondi  
Secondi

Altoparlante . . . . . 0  
Numero RINGS . . . . .       
Velocita in bps . . . . 5

0=off, 1=On fino connect, 2=Sempre  
0=2400, 1=4800, 2=7200, 3=9600, 4=12000  
5=14400

Ottimizzare a bps . . . 0  
Max. tentativi invio. . 5  
Ripetizione chiamata . 5

Minuti

Segue ....

F3=Fine F4=Scelta F12=Annulla

---

ONLINE 5,30 M

## Modifica descrizione linee DirectFax

Immettere modifiche e premere INVIO

### TCP/IP parametri connessione

Indirizzo IP / Host   
Data Port 4001 \*PORT1, \*PORT2, \*PORT3, \*PORT4, \*BINTEC  
\*SHAREISDN  
Reset Port      0=senza reset  
Tempo collegamento 10 Secondi (dft=10)  
Limite tempo infr 500 Milisecondi (dft=500)

Fine

F3=Fine F4=Scelta F12=Annulla

---

ONLINE 6,50 M