

INTERVENTO PER RENDERE AUTOMATICO L'INVIO DI FAX DA PROGRAMMA (SPOOL)

Al documento presente nello spool attuale che veniva stampato sulla PRTXY (contiene il modulo prefincato):

LICENSE CODE 26.05.99
 AIM Italiana srl
 Your reference:
 Louis Bettinaglio

License number: 100289
 Program number: 460 LICTXT
 Serial number: 4442560
 Expiration date: Permanent license
 License code: R15Y - YSQQ - UC03 - 2CTS =====> PRTXY
 By using Toolmaker GSM Text you agree to be bound of General
 Conditions for Use, as is in the Toolmaker GSM Text manual

vanno aggiunte le informazioni minime per poter utilizzare un qualsiasi apparecchio telefax al posto della stampante PRTXY, cioè:

- il tipo di modulo che conteneva la PRTXY = ^FAX(ORDINE)
- il numero di telefono del apparecchio telefax sul quale "stampare" il documento: = ^DIAL(0331-948898)
- un comando che delimita il documento (uno spool può contenere n documenti) = ^T

LICENSE CODE 26.05.99
 AIM Italiana srl
 Your reference:
 Louis Bettinaglio

License number: 100289
 Program number: 460 LICTXT
 Serial number: 4442560
 Expiration date: Permanent license
 License code: R15Y - YSQQ - UC03 - 2CTS ===>DIRFAXPRT
 By using MidJet GSM Text you agree to be bound of General
 Conditions for Use, as is in the MidJet GSM Text manual.

^FAX(ORDINE) ^DIAL(0331-948 898)

^T

Il corpo dello spool così modificato va messo nella coda di stampa DIRFAXPRT in stato *RLS da dove DirectFax™ lo invierà completandolo con i parametri indicati nel corpo dopo ^FAX. I parametri, sotto il nome indicato tra parentesi, si trovano nelle specifiche nel comando WRKFAXPAR il quale contiene, oltre agli elementi grafici come moduli e firme qualsiasi altra indicazione per l'invio come la fascia notturna, la stampante di protocollo, l'utente da avvisare dell'invio ecc. ecc.:

Nome della definizione parametri	FPNAME	DEMO	ORDINE
Descrizione della definizione	FPDESC	ESEMPIO A4	ORIZONTALE ModuloBE
TELL FINE NOTTE			
Uso definizione Si=J, No=N, T=Test	FPACT	J	J, N, T
Blocco overwrite per il programma	FPOVRP		J
Invio messaggi utente Si=J, No=N	FPMMSG		J, N
Fax di serie con copie identiche	FPCPYX		J
Numero telefax	FPDIAL		
Chiave (KA-, KD-, Lief.-Numero)	FPKEY		
Chiave numerica interna	FPINTN		
Utilizzare grafico standard da profilo	FPDFT	N	J, N
Mixfax: Vuoto=No, M=MIX, A=MIXALL	FPMIX	A	M, A
Orizzontale (Q= rotazione di 90 gradi)	FPROTA		J
CPI/Caratteri per pollice	FPCPI		10, 12, 17, 20
LPI/Righe per pollice	FPLPI		6, 8
Risoluzione FINE	FPPINE	J	J
Stampante di protocollo/OUTQ	FPOUTQ		Nome
Fax in hold/stampa preliminare	FPHOLD		J, V
Priorita invio N(otte), B(Lampofax), 1-5	FPNIGH	N	N,B,1,2,3,4,5
Data invio	FPSDAT		
Tempo trasmesso	FPOSTIM		
Nome utente (se diverso)	FPUSER		
Centro di costo	FPCST	DEMO1	
Infotext	FPINFO		
Indirizzamento personale (all.attenzione	FPPA		
Campo chiave programma (LIB/PGM)	FPKEYP		
Parametri pagina 1, riga 1	FPCOD1		^gBESTELL(1,1)^Q(1,1)^LM3^F001
1^CF18^P(1,20)			
Parametri da pagina 2, riga 1	FPCOD2		^Q(1,1)^LMN^gBESTELL(1,1)^Q(1,1)^LM3^F0011^CF18^P(1,40)